

KEY-RKPZ: Clavier LCD Radio Bi-directionnel



Compatible avec toutes les centrales I-ON (V4.05). KEY-RKPZ remplace aussi les claviers filaires.

Le clavier radio duplex KEY-RKPZ offre toutes les possibilités d'un clavier filaire. Vous retrouverez toutes les fonctions utilisateur et installateur de vos centrales I-ON, quelles soient radio ou filaire. KEY-RKPZ dialogue par radio avec l'interface KEY-RKBS qui est connecté sur le bus du clavier de la centrale I-ON (RS485).

En bref...

- Accès total à la programmation et aux mises En et Hors service.
- Installation simplifiée.
- Lecteur de badges intégré.
- Rétro-éclairage afficheur LCD et clavier.
- Navigation identique à un clavier filaire.
- Voyants rétro-éclairés des touches A, B, C & D pour signaler l'état du système.
- Temporisation de l'affichage pour économiser l'énergie.
- 4 claviers par interface KEY-RKBS

Détails des produits

	KEY-RKPZ: Clavier Radio	KEY-RKBS: Interface Radio / Bus
Alimentation	3 Pile alcaline 1,5 Volts AA	Par le bus I-ON de 10 Volts to 13.8 Volts
Consommation	-	35 mA; maximum 50 mA (buzzer activé)
Fréquence Radio	868 MHz.	868 Mhz
Portée Radio	250 mètres en champ libre	250 mètres en champ libre
Boîtier	ABS	ABS
Normes	EN50131-3:2009 Grade 2. PD6662:2010	EN50131-3:2009 Grade 2. PD6662:2010
Conformités Européennes	R&TTE: 1999/5/EC, EMC: 2004/108/EC, RoHS: 2011/65/EC, WEEE: 2012/19/EC, EUP: 2005/32/EC, Low voltage: 2006/95/EC, General safety: 2001/95/EC.	R&TTE: 1999/5/EC, EMC: 2004/108/EC, RoHS: 2011/65/EC, WEEE: 2012/19/EC, EUP: 2005/32/EC, Low voltage: 2006/95/EC, General safety: 2001/95/EC
Piles	3 Pile alcaline 1,5 Volts AA	-
Autonomie des piles	21 mois, information pile faible à 3 Volts	-
Poids	0,24 kg sans les piles.	0.05 kg
Températures de fonctionnement	-10°C à +55°C.	-10°C à +55°C
Humidité relative	95%, sans condensation	95%, sans condensation
Dimensions	128 mm (h) x 128 mm (l) x 35 mm (p).	102 mm (h) x 34 mm (l) x 28 mm (p)
Logiciel centrale	4.05 et plus	4.05 et plus

Centrales compatibles

I-ON10	Centrale 10 zones Filaires
I-ON16	Centrale 16 zones Radio
I-ON30	Centrale 10 zones Filaires extensible à 30 en Filaire ou Radio
I-ON40	Centrale 40 zones 16 Filaires et 24 Radio
I-ON50	Centrale 10 zones Filaires extensible à 50 en Filaire ou Radio
I-ON160	Centrale 10 zones Filaires extensible à 160 en Filaire ou Radio
I-ON1000	Centrale 10 Bus extensible à 1000 zones Filaires ou Radio



KEY-RKBS: Interface à câbler sur le Bus de la centrale I-ON pour le dialogue avec le clavier Radio KEY-RKPZ

Eaton Cooper Sécurité SAS
 PEE - rue Beethoven 63204 Riom France
 Tél: 0 820 867 867
 Fax: 0820 888 526
 Email: sales@cooperfrance.com Web:
 www.cooperfrance.com